

HIKMICRO

Funk-Wildkamera Trailcam M15

Hersteller: Hikmicro

Zustand: neu

Beschreibung:

AllgemeinNetzwerk: 4GFotoversand: JaVideoversand: JaFotoBildaauflösung: bis zu 10M (4240 x 2385)Thumbnail Auflösung: 640 x 360 JPGBildformat: JPGAuslöser: Unterstützt 1/2/3 Fotos pro AuslöserAufnahme-Modus: Farbe bei Tag, Schwarz-Weiß bei NachtBildstempel: Logo, Batteriekapazität, Mondphase, Temperatur, Datum und ZeitVideoVideoauflösung: 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); WVAG (848 x 480)Thumbnail Auflösung: 640 x 360 JPGVideoformat: MP4Videolänge: 10s (1080P), 20s (720P), 30s (WVAG)Audio-Aufnahme: JaAuslöserAuslösergeschwindigkeit: 0,5sDetektionsdistanz: 25mDetektionswinkel: 60° diagonal, 45° horizontalIR LEDs: 12 x 940 nmBatterieBatterietyp: Standard AA (nicht im Lieferumfang) 6 oder 12 StückStandby-Zeit: bis zu 6 Monate (bei 12 Stück AA)SpeicherkarteLokale Speicherkarte: SD-Karte von 8 bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), entspricht 32800 Stk. HD Fotos oder 18240 Stk. Videos bei einer 32GB SpeicherkarteCloud: Unlimitierter Speicherplatz, je nach abgeschlossenem AbonnementApp-Funktion: Kameraeinstellungen, Kamerastatus, Abonnement, Foto- und VideoalbumAbonnement: Kostenfrei: 100 Thumbnails pro Monat mit einem 30-Tägigem Ablauf, für andere Abonnement schauen Sie in die HIKMICRO Sight AppAllgemeinSpeicher-Temperatur: -25°C bis 60°CArbeits-Temperatur: -20°C bis 55°CArbeits-Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%Schutzklasse: IP66Maße: 112 mm x 86.4 mm x 143 mmGewicht: 440 gLieferumfang: Antenne, USB-Kabel, Montagegurt, installierte SIM-Karte, Kurzanleitung

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, GERMANY, E-Mail: info@hoptics.de
EU-Verantwortlicher: Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, GERMANY, E-Mail: info@hoptics.de

Artikelnr.: 209602

189,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Waffen Wagner GmbH

Bahnhofstr. 53a
55497 Ellern
Rheinland-Pfalz

Telefon:

06761 9759683

E-Mail:

info@waffenwagner.com

Webseite:

www.waffenwagner.com